









# LUMITEK TOUCH- Sensor liga-desliga por toque da mão.



<p>1- Fure o local de instalação e passe o fio do sensor.</p> 	<p>2- Enrole o fio para encaixar no pino do verso da placa.</p> 	<p>3- Encaixe o fio no pino da placa.</p> 	<p>4- Empurre a arruela no pino para concluir a fixação do fio na placa.</p> 
<p>5- Retire os liners das fitas dupla-face.</p> 	<p>6- Limpe bem a superfície a ser aplicada e fixe a placa.</p> 	<p>7- Ligue o circuito do sensor na rede elétrica e toque na placa.</p> 	<p>8- Caso o circuito não funcione inverta os fios da rede elétrica.</p> 

Interruptor liga-desliga com acionamento por toque da mão em placa metálica, tocando uma vez liga o próximo toque desliga.

A comutação da carga é feita por relé, que torna o produto universal em acionamentos, permitindo ligar na sua saída de energia quaisquer tipos lâmpadas, reatores, transformadores ou fontes, tanto eletrônicos como eletromagnéticos.

O circuito é bivolt automático 100 a 250Vca, com 2 fios para ligar a rede elétrica (vermelho e azul) e dois fios para ligar na carga (preto e azul), evitando assim erros na ligação.

<b>Dados técnicos:</b>	
Apresentação	Individual ou em forma de Kit com cabo de alimentação e manual de montagem.
Construção	Em caixa plástica branca.
Cabo para placa	Blindado com 1,9m (não pode ser cortado ou emendado)
Entrada de energia	Bivolt automático 100 a 250Vca.
Saída resistiva	5 Amperes (incandescentes).
Saída indutiva	2 Amperes (fluorescentes).
Vida útil	Indeterminada.
Dimensões da caixa	A=21mm x L=20mm x C=120mm.
Dimensões da placa	A=3mm x L=15mm x C=30mm.
Fixação do sensor	Solto sobre o móvel ou com fita dupla-face.
Fixação da placa	Com fita dupla-face.
Embalagem	Saco plástico.
Recomendações	Não fixar ou encostar a placa em superfícies metálicas, evitando desta forma acionamentos indesejados.

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco - CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (054) 91.14.50.50 – Caxias do Sul - RS.

[www.lumitek.com.br](http://www.lumitek.com.br)

[lumitek@lumitek.com.br](mailto:lumitek@lumitek.com.br)